SC-51-0100-0001-18

Ostrzegacz pożarowy SmartCell - Polski

Opis

Bezprzewodowy, adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy łączy się przez radio z centralką SmartCell. Brak kabli skraca znacznie montaż i uruchomienie.

Ostrzegacz wyposażony jest w przezroczystą osłonę zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem, nadajnik/odbiornik 868 MHz, LEDowy wskaźnik zadziałania oraz zabezpieczenie przed demontażem.

Ostrzegacz certyfikowany przez Jednostkę Notyfikującą, współpracuje z centralkami bezprzewodowymi serii SmartCell.



Szczegóły

- Szybki i łatwy montaż
- Całkowicie bezprzewodowy
- W komplecie przejrzysta osłona
- Nowoczesna forma
- Zabezpieczenie przed oderwaniem
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

SC-51-0100-0001-18

Ostrzegacz pożarowy SmartCell - Polski

Specyfikacja techniczna

General

Status indication	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	2 baterie ER14505M 3.6 V litowo-tionylowe (Fanso lub Titus)

Physical

Physical dimensions	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Red
Mounting type	Wall mount

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Storage temperature	-10 do +55°C (bez baterii)
Relative humidity	maks 95% bez kondensacji
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57