ATS1115-N

RAS, clavier déporté "Design", afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères, 16 LEDs de groupe, 4 LEDs d'état, volume buzzer et contraste réglable, Lecteur de contrôle d'accès proximité

L'ATS1115-N, qui bénéficie d'une conception ergonomique moderne, est équipé d'un écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères de texte affichés lisiblement pour les fonctions de programmation système, d'alarme et de contrôle d'accès. L'angle de vision de l'écran peut être ajusté à l 'aide du clavier, tout comme le volume du buzzer interne. Quatre touches fléchées permettent à l'utilisateur de parcourir facilement les caractéristiques de programmation et d'utilisation et 6 touches de fonction supplémentaires viennent compléter cette interface conviviale. Quatre LEDs tiennent l'utilisateur informé de l'état du secteur, des défauts, du contrôle d'accès et des alarmes. La station d'armement peut indiquer l'état de 16 groupes à l'aide des 16 LEDs situés à l'avant et afficher les détails des alarmes ou un texte préprogrammé sur l'écran à cristaux liquides.

Lecteur Prox intégré

L'ATS1115-N dispose d'un lecteur de proximité intégré. Il peut être utilisé pour armer ou désarmer le système en utilisant soit un code soit le jeton prox ou une combinaison des deux pour une sécurité accrue. L'ATS1115-N permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de contrôle d'accès qu'offre le système ADVISOR. Un utilisateur peut mettre en service le système en badgeant trois fois dans un intervalle de 10 secondes. D'autres applications peuvent être programmées, comme la possibilité d'ouvrir une porte en badgeant une fois, de maintenir l'accès libre en badgeant deux fois et de condamner à nouveau la porte en badgeant 3 fois.

L'ATS1115-N peut être installé à une distance de 1,5 km d'une centrale ATS. L'écran et les touches à rétro-éclairage permettent d'utiliser le clavier de jour comme de nuit en offrant d'excellentes performances, même en présence d'un éclairage insuffisant. La fonctionnalité de rétro-éclairage est programmable. En l'absence d'alarme, il est possible de faire défiler, à l'aide du clavier, un texte librement programmable à l'écran. Un LED clignote en présence d'une alarme dans un groupe et s'éteint lorsque le groupe est désarmé. Il reste allumé en permanence lorsque le groupe est armé.
L'ATS1115-N dispose d'un circuit collecteur ouvert pour le contrôle de porte et d'une demande de sortie dédiée.



Détails

- 2 lignes 16 caractères
- Buzzer réglable
- LCD réglable
- 16 LED indicateur de zones
- Indicateur d'ouverture de porte
- Lecteur de proximité intégré
- NFA2P

ATS1115-N

RAS, clavier déporté "Design", afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères, 16 LEDs de groupe, 4 LEDs d'état, volume buzzer et contraste réglable, Lecteur de contrôle d'accès proximité

Spécifications techniques

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Product line	ATS Master
Status LEDs	16
Integrated reader	Nahdistanz

System

Supported card types	HiTag2
Addressing type	Switches DIP
Supported cable type	WCAT 52/54 or equivalent

Communication

Communication type	Verdrahtet

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Request to Exit
Outputs	1
Output type	50 mA Max

Electrical

Operating voltage	9 - 14 VDC
Power supply type	VDC
Current consumption	35 mA typical 165 mA max

Physical

Physical dimensions	92 x 165 x 25 mm
Colour	Weiß
Form factor	Vertikal
Cover	Couvercle réversible
Mounting type	Montage en surface

Environmental

Operating temperature	0 to +50°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	30

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2
Compliancy	CE, RoHS
Certification	NFA2P

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57