VV700RA

Detetor Sísmico Universal Programável - Relés NA

Detector Universal

O VV700 é o primeiro detetor sísmico totalmente digital que utiliza um microprocessador que permite uma análise de sinal 100% digital. Isto significa que o VV700 é completamente adaptável a todos os tipos de aplicações, sem comprometer a capacidade de deteção. Uma vez que o detetor é programado no local, pode ser perfeitamente adaptado ao ambiente e eliminar falsos alarmes. Com esta nova tecnologia, o detetor permite a utilização de vários programas de análise de sinais diferentes no mesmo hardware, o que anteriormente só permitia um. Isto torna o VV700 num detetor totalmente universal, adequado para todas as aplicações conhecidas, tais como cofres, portas de cofre, caixas multibanco, cofres noturnos, armazéns de armas, etc.

Placas de encaixe e acessórios

O VV700 possui uma ligação de encaixe para todos os transponders concebidos de acordo com o projeto de norma IEC 839-2. Desta forma, o transponder é integrado na caixa do detetor e é facilmente instalado sem qualquer cablagem ou caixa separada para o transponder. Se não tiver o seu próprio transponder, o VV700 tem de ter outra placa de ligação ao detetor, por exemplo, a placa de relés Forma A VVI760 ou a placa de relés Forma C VVI770.
É fornecida uma gama completa de acessórios para todos os tipos de aplicações, de modo a obter a máxima segurança.

Detecção Superior

O detetor sísmico reage aos padrões de vibração caraterísticos de todas as ferramentas de abertura e corte, tais como martelos, berbequins, serras de diamante, ferramentas de pressão hidráulica e ferramentas térmicas, como tochas de soldadura e lanças térmicas. Detecta as vibrações que ocorrem num raio de 3 a 14 metros do local onde estão montadas, dependendo do material e da conceção do objeto protegido.

SCM700 e VVI740

O Seismic Configuration Manager 700 (SCM700) é um programa de software baseado numa janela para o detetor sísmico programável VV700. O programa é muito fácil de instalar no seu computador portátil e dá-lhe acesso a muitas funcionalidades novas e úteis, tais como níveis de sinal de fundo, verificação das definições do detetor, software de análise para medições de desempenho no local, etc. O VV700 é fornecido não programado, mas utilizando o programa de configuração, o instalador pode escolher entre cinco modos de detetor pré-determinados. Cada programa é adaptado a uma aplicação específica. Isto irá ajudá-lo a tirar o máximo partido da instalação, tanto para evitar falsos alarmes como para ter o melhor desempenho no que diz respeito à deteção de sinais. Comunica com o detetor VV700 a partir do seu computador portátil com o cabo de configuração VVI740. O cabo de configuração VVI740 é apenas uma ferramenta de que o instalador necessita durante a configuração efectiva do detetor e pode ser utilizado em todas as instalações do detetor VV700.





Detalhes

- Detetor sísmico universal Processamento de sinais digitais Programa de configuração especial SCM700 Programável no local com 100% de flexibilidade Fácil programação a partir de um computador portátil Software de análise especial para medições de desempenho no local Compatível com todos os acessórios VV600 Plus existentes

VV700RA

Detetor Sísmico Universal Programável - Relés NA

Especificações técnicas

General

Application type	Universal
Tamper protection	Drill shield, opening/pry-off contact
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 to 14 m radius
Sensitivity adjustment	5 steps of approx. 6 dB each

Physical

Colour	Grey (RAL 7035)

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57