ACA-Touch

Bezdotykowy przycisk wyjścia

Opis

Bezdotykowe przyciski wyjścia współpracują z rozwiązaniami kontroli dostępu umożliwiając wejście/wyjście bez konieczności dotykania czegokolwiek. Rozwiązanie to osiągnięto dzięki wykorzystaniu technologii podczerwieni. Wystarczy przesunąć dłoń ponad czujnikiem. Aktywacja przycisku jest wyraźnie sygnalizowana przez diodę świecącą na zielono. Gdy czujnik nie jest aktywny dioda świeci na czerwono.
Należy pamiętać, że bezpośrednie światło słoneczne lub odbicia mogą wpływać na czułość przycisku.



Szczegóły

- Bezdotykowy przycisk wyjścia z czujnikiem IR
- Atrakcyjny, ponadczasowy design
- Regulowana odległość od 3 do 15 cm
- Regulowany okres aktywacji przekaźnika
- Czerwona i zielona dioda LED sygnalizująca stan gotowości i aktywności
- Do użytku wewnątrz

ACA-Touch

Bezdotykowy przycisk wyjścia

Specyfikacja techniczna

General

Accessory group	Access control
Type	Dispositivo saída

Electrical

Operating voltage	12 to 24 VDC
Current consumption	30 mA Idle 35 mA Active

Physical

Physical dimensions	86 x 86 x 20 mm
Net weight	61.5 g
Colour	White
Material	ABS

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% noncondensing
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57